



# KRAMER

## C-GM/5BM

HD15 auf 5 BNC Adapterkabel

| VGA/UXGA - 15-pin HD



C-GM/5BM besteht aus 5 Mini-Koaxialkabeln mit einem angegossenen HD15-Stecker an einem Ende und 5 BNC-Stecker am anderen Ende. Es konvertiert zwischen den zwei gängigsten Verkabelungsformaten, die für das Routing von Computergrafik-Videosignalen, HD15 und 5 BNC, verwendet werden

### FEATURES

**Qualitätsaufbau** - Konstruiert mit Kramer BC-5X hochauflösendem Mini-Koaxialkabel, abgeschlossen mit HD15-Stecker an einem Ende und 75  $\Omega$  BNC-Anschlüssen am anderen Ende

**Einfache Installation** - Modelle mit einer Länge von 1,8 m oder länger haben einen 46 cm langen Spread am 5 BNC-Ende für große Router/Switcher wie z.B. die Sierra Pro 32-Serie

**Verschiedene Längen** - 0,3 bis 30,5 m

**Kabelspezifikationen** - Detaillierte Kabelspezifikation finden Sie unter Kramer BC-5X



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

DÄMPFUNG (dB/100 ft.):	-0,6 dB bei 1 MHz -1,4 dB bei 5 MHz -2,1 dB bei 10 MHz -4,7 dB bei 50 MHz -6,8 dB bei 100 MHz -9,2 dB bei 180 MHz -14,2 dB bei 400 MHz -20,1 dB bei 750 MHz -23,8 dB bei 1000 MHz
COAX MITTELEITER:	28 AWG 7/36 Verzinntes Kupfer
DIELEKTRIKUM:	Polyethylen-Schaum 1,6 mm
ABSCHIRMUNG:	90 % Geflecht 38 AWG verzinntes Kupfer
COAX-MANTELFARBEN:	Rot, Grün, Blau, Gelb, Schwarz
AUßENMANTEL:	PVC
AUßENMANTELFARBE:	Dunkelgrau mit weißer Schrift
MITTELEITER Ø:	0,38 mm
EINZELCOAX Ø:	2,75 mm
AUßENDURCHMESSER:	9,2 mm
IMPEDANZ:	75 Ω
OHMSCHER WIDERSTAND:	72,2 Ω/1000 ft, 237 Ω/km
KAPAZITÄT:	18,3 pF/ft, 60 pF/m
AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT:	78 %
TEMPERATUR:	-20 bis 75 °C
UL:	CL2
CSA:	C(UL) CL2



# KRAMER

## CONFIGURATIONS

C-GM/5BM-1	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 0.3 m
C-GM/5BM-3	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 0.9 m
C-GM/5BM-6	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 1.8 m
C-GM/5BM-10	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 3.0 m
C-GM/5BM-15	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 4.6 m
C-GM/5BM-25	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 7.6 m
C-GM/5BM-50	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 15.2 m
C-GM/5BM-75	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 22.9 m
C-GM/5BM-100	Vergossener HD15-Stecker auf 5 BNC-Stecker Adapterkabel - 30.5 m