



## FC-331

3G HD-SDI in HDMI Formatwandler

| HDMI | 3G HD-SDI - BNC



FC-331 ist ein Hochleistungs-Formatwandler für Videosignale bis 3G HD-SDI (Level A). Er wandelt das Eingangssignal (mit eingekoppeltem Audio) in ein HDMI-Ausgangssignal. Die Version FC-331-MD ist für medizinische Anwendungen zertifiziert

### FEATURES

Multi-Standard Betrieb - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI (SMPTE 424M)

Unterstützt SDI Level A

FC-331-MD: Zertifiziert für medizinische Anwendungen - Entsprechend IEC 60601-1-2 (Elektromagnetische Kompatibilität)

Loop-Ausgang mit Neutaktung

HDTV-kompatibel

Auswahl der ausgekoppelten Audiogruppe

Anzeige des aktiven Eingangs / Ausgangs per LED



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

EINGANG:	1x BNC-Buchse für SDI/HD-SDI/3G HD-SDI (Level A) mit Loop
AUSGANG:	1x HDMI-Buchse
MAX. DATENRATE:	3 GBit/s
VIDEO-LATENZ:	<10 $\mu$ s
STANDARDS:	HDMI
STATUS-LEDs:	SDI/HD-SDI, Ausgang aktiv, Betriebszustand EIN
STROMVERSORGUNG:	5 VDC, 400 mA
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzadapter
OPTIONALES ZUBEHÖR:	19 Zoll Rackadapter RK-3T



## CONFIGURATIONS

FC-331-MD

Formatwandler für 3G HD-SDI in HDMI für medizinische Anwendungen

