



FC-17

HDMI 4K60 4:4:4 / 4:2:0 Konverter mit HDCP 1.4 und 2.2

| HDMI | 4K/60 UHD (4:4:4)



FC17 ist ein vielseitiges HDMI 4K60 Konverter-Werkzeug (4:4:4/4:2:0). Der FC17 ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen HDCP 2.2 und HDCP 1.4 Systemen. Das Gerät kann von 4:4:4 Farbabtastung auf 4:2:0 wandeln und ermöglicht das EDID-Management per benutzerfreundlicher Windows-Anwendungssoftware. Der FC17 agiert auch als HDMI-Extender, der TMDS-Daten vor dem erneuten Übertragen entzerrt und wiederherstellt, wodurch sich die HDMI-Kabelstrecke vom Ausgang verlängert

FEATURES

Max. Auflösung - 4K @60 Hz (4:4:4)

HDMI-Unterstützung - Bis HDMI 2.0

HDCP 1.4 und 2.2 konform

HDMI mit eingebettetem Audio

Kramers Entzerrungs- & re-Klocking™-Technologie - Baut das Digitalsignal neu auf für größere Distanzen

EDID-Optionen - Über DIP-Schalterwahl: Werkseinstellung (intern), extern oder benutzerdefiniert
LED-Statusanzeigen

USB-Port - Für die Anwendungssteuerung und Upgrade der Firmware



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x HDMI

AUSGANG: 1x HDMI

DATENPORT: 1x Mini-USB

HDMI-KONFORM: 1.4 / 2.0

HDCP-KONFORM: 1.4 / 2.2

MAX.
AUSGANGSAUFLÖS
UNG: 4K @60 Hz (4:4:4)

STEUERUNG: DIP-Schalter: EDID und Farbraumauswahl

ANZEIGEN: LEDs für ABTASTUNG und HDCP für Ein- und Ausgang, EIN (Grün) für Stromversorgung oder für erfolgreichen USB-Link (Rot)

STROMVERSORGUN
G: 5,2 VDC/4 A Netzadapter

ENERGIEBEDARF: 5 VDC, 800 mA

BETRIEBSTEMPERA
TUR: 0 bis +40 °C

LAGERTEMPERATUR -40 bis +70 °C

REL.
LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend

ABMESSUNGEN: 12 cm x 7,2 cm x 2,4 cm (BxTxH)

VERSANDABMESSU
NGEN: 15,7 cm x 12 cm x 8,7 cm (BxTxH)

GEWICHT: 0,15 kg

VERSANDGEWICHT: 0,55 kg

MITGELIEFERTES
ZUBEHÖR: Netzadapter

