



102MX

2-Kanal Stereo-Audio Mischer

| Microphone - 3.5/6.5mm



102MX ist ein leistungsfähiger Stereo-Audio-Mischer mit zwei Kanälen für Linepegel- und Mikrofonpegel-Tonsignale. Er mischt einen Linepegel-Eingang mit entweder einem Mikrofon- oder zweiten Linepegel-Eingang und gibt ein gemischtes Audio-Summsignal aus

FEATURES

Rauschabstand - 69 dB

Pegelregler (Verstärkung) - Line 1 (oder Mikrofon), Line 2 und Masterpegel

Wählbarer Mikrofoneingang - Dynamisches oder Kondensatormikrofon mit BIAS-Spannung

Talkover-Taste - Der Mikrofoneingang schaltet den Audio-Line-Ausgang stumm, sobald ein Mikrofonsignal anliegt

Kompaktes KramerTOOL™ - Drei Geräte können nebeneinander im 19 Zoll Rack (1 HE) mithilfe des optionalen Adapters RK-3T montiert werden



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE: Mik./Line 1: 10 mV/1,6 k Ω , 1 Vss/10 k Ω , mit 6,3 mm Klinkenbuchse; Line 2: 1 Vss/10 k Ω , Stereo mit Cinch-Buchsen

AUSGANG: Linepegel, Stereo, bis 5,6 Vss an 150 Ω mit Cinch-Buchsen

BANDBREITE (-3 dB): 100 kHz

VERSTÄRKUNGSBEREICH: -12 dB bis 68,5 dB (Mik.); -12 dB bis +8,8 dB (Line 1)
EICH:

DIFFERENTIELLE PHASE: 0,05 Grad

RAUSCHABSTAND: 69 dB

STEUERUNG: Drehknöpfe für Mik./Line 1 Pegel, Line 2 Pegel, Master Pegel; Wahlschalter für Kondensator-/Dynam.-Mik., Line/Mik., Talkover

AUDIO THD+RAUSCHEN: 0,018 %

2. HARMONISCHE: 0,002 %

STROMVERSORGUNG: 12 VDC, 40 mA
G:

ZUBEHÖR: Externes Netzteil für 100-240 VAC, Befestigungswinkel

PRODUCT DIMENSION: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 0.2kg (0.4lbs) approx

SHIPPING DIMENSION: 23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H

SHIPPING WEIGHT: 0.5kg (1.1lbs) approx

