

# marantz®



## NR1508 KOMPAKTER 5.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIK-STREAMING



Der NR1508 AV-Receiver wurde konzipiert, um ein aufregendes Sounderlebnis zu liefern. Er bietet hochauflösenden Surround-Sound Ihrer Lieblings-soundtracks, inklusive Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Dank der integrierten HEOS Wireless-Multiroom-Technologie können Sie Musik aus Ihrer eigenen Musikbibliothek, von online Musik-Streaming-Diensten oder tausenden Internetradiosendern über die kostenlose HEOS App wiedergeben. Der NR1508 ist ebenfalls Bluetooth- und Airplay-fähig und kann somit Musik von jedem kompatiblen Gerät direkt wiedergeben. Er ist mit den aktuellen HDMI und HDCP 2.2 Spezifikationen kompatibel, inklusive 4K Video mit High Dynamic Range (HDR) und Dolby Vision Kompatibilität.

### Highlights

### Ihre Vorteile

Kompakter 5.2-Kanal-AV-Receiver mit 85W pro Kanal	Ausreichende Leistung, um mittelgroße Räume mit dem bewährten Marantz Klang zu beschallen
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz sowie Bluetooth integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
4K/60 Hz Full-Rate-Passthrough, 4:4:4-Farbauflösung, HDR und BT.2020, plus Dolby Vision Kompatibilität und Hybrid Log Gamma (HLG; über zukünftiges Firmware-Update)	Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den neuesten HDMI-Standard
6 HDMI-Eingänge (einer davon vorn) mit voller HDCP 2.2-Unterstützung Dolby True-HD und DTS-HD Decodierung	Zahlreiche Eingänge für Blu-ray-Player, Spielekonsolen und mehr Hochauflösende Sound-Formate für überwältigende Effekte
AirPlay, Bluetooth, Internetradio, Spotify Connect, Deezer, Tidal, Napster, JUKE!, SoundCloud, Netzwerk-Audio-Streaming	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Unterstützung für DSD (2.8/5.6MHz), FLAC, ALAC und WAV Audyssey MultEQ, Dynamic Volume und Dynamic EQ	High-Resolution-Audiostreaming, auch mit Gapless-Wiedergabe Perfekte Raumakustikkorrektur
Farblich markierte Lautsprecher-Anschlüsse, Setup-Assistent, Marantz AVR Remote App, HEOS App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Intelligenter Eco-Modus mit drei Einstellungen (Ein/Aus/Automatik)	Energiesparfunktionen ohne Abstriche bei der Leistung



# because music matters

## NR1508

### KOMPAKTER 5.2-KANAL-NETZWERK-AV-RECEIVER MIT HEOS MUSIK-STREAMING



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	NR1508
<b>MEHRKANAL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / - / -
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / - / -
Mehrkanal Stereo	•
Compressed Audio Aufwertung: MDAx2	•
Audyssey	MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
<b>NETZWERK / QUELLEN</b>	
Netzwerk-Audio-Streaming	•
HEOS Multiroom-Technologie integriert	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio-Streaming	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud, JUKE! *	• / • / • / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote-App für Smartphones	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • (Dual Antenne / dual band)
Netzwerk: (IP-Steuerung / Update)	• / •
Vordereingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Radio	• / •
Bluetooth	•
<b>HDMI</b>	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / • (über Firmware-Update)
HDMI Passthrough im Standby	•
3D Video Passthrough	•

\* Abo erforderlich

EINGÄNGE / AUSGÄNGE		
<b>VIDEO</b>		
Composite In / Out	3 / 1	
Component In / Out	2 / 1	
HDMI In / Out	5+1 / 1	
<b>AUDIO</b>		
Analog In / Out	3 / 0	
Digital optisch In	1	
Digital koaxial In	1	
Mehrkanal Pre Out	• (2,2)	
Audio-Zone Pre Out	-	
Subwoofer Out	2	
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>		
Anzahl der Endstufen	5	
Leistung pro Kanal		
6 Ohm, 1 kHz, 1%, 1 Kanal	85 W	
6 Ohm, 1 kHz, 0,7%, 2 Kanäle	60 W	
8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, 2 Kanäle	50 W	
Signal-/Rauschabstand	98 dB	
<b>MERKMALE</b>		
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / •	
Systemfernbedienung	RC033SR	
Leistungsaufnahme in Watt	250	
Leistungsaufnahme ohne Ton (ECO ...an/aus) in Watt	25 / 35	
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0,5)	
Abmessungen (B x T x H) in mm	440 x 376 x 105	
Gewicht in kg	8,2	
<b>EAN</b>		
<b>EU</b> NR1508/N1B	4951035060520	Schwarz
NR1508/N1SG	4951035060537	Silber-Gold

D&M Germany GmbH  
A Division of Sound United  
An der Kleinbahn 18  
41334 Nettetal  
Deutschland

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses). Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

\* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.