



RC-2C

RS-232 und IR-Controller als
Wandanschlussfeld mit 2 Tasten



RC-2C ist ein Zwei-Tasten Controller, der auf Tastendruck eine Reihe von RS-232 oder Infrarot-Befehlen sendet. Er arbeitet mit seriell oder IR-steuerbaren Geräten wie Projektoren, Displays, Umschaltern usw

FEATURES

Zwei farbige hinterleuchtete und etikettierbare Tasten - 2 tri-color, tactile feedback, backlit buttons

Abnehmbare Tastenkappen - Zum Einsetzen eigener Etiketten

RS-232 Port - Für Gerätesteuerung mit seriellen Befehlen

IR-Port - Für Gerätesteuerung mit IR-Befehlen

Steuerprogramm - Programmierung mit Kramer K-Config Software - ermöglicht vier Befehle per Makro und vier Umschaltmakros je Taste

Tastensperre - Gegen unbefugte Tastenbenutzung

Installation - Unterputz in Standard 1-Gang EU-, US- oder UK-Anschlussdosen



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SCHNITTSTELLEN: 1x RS-232 auf Schraubklemmen; 1x IR-Ausgang auf Schraubklemmen

STROMVERSORGUNG 12 VDC, 40 mA
G:

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: Netzadapter, Etikettensatz, Schraubendreher

OPTIONALES ZUBEHÖR: 19 Zoll Rackadapter RK-121WP, RS-232 Kabel D9 auf 3-polige Schraubklemme



CONFIGURATIONS

RC-2C/EU(W)-80	RC-2C in EU-Größe mit weißer Front plus Netzadapter und Etikettensatz
RC-2C/EU(G)-80	RC-2C in EU-Größe mit grauer Front plus Netzadapter und Etikettensatz
RC-2C/EU(W)-86	RC-2C in UK-Größe mit weißer Front plus Netzadapter und Etikettensatz
RC-2C/EU(G)-86	RC-2C in UK-Größe mit grauer Front plus Netzadapter und Etikettensatz
RC-2C/US(W)	RC-2C in US-Größe mit weißer Front plus Netzadapter und Etikettensatz
RC-2C/JP(W)	US-size RC-2C, White Design Frame, PSU & Japan Power cord, Label Set
RC-2C/US(G)	RC-2C in US-Größe mit grauer Front plus Netzadapter und Etikettensatz
RC-2C/JP(G)	US-size RC-2C, Gray Design Frame, PSU & Japan Power cord, Label Set

