



RC-5B2

Wandeinbaufeld - Zusatzfeld mit zwei Tasten



RC-5B2 ist ein Zwei-Tasten Zusatz-Bedienfeld mit hinterleuchteten RGB-Tasten. Es kann als Ergänzung der Master-Raumsteuerung wie z.B. RC-74DL mit Anschluss über das K-NET™ betrieben werden

FEATURES

2-Tasten Front - Mit hinterleuchteten konfigurierbaren farbigen Tasten

K-NET™ Steuerkanal - Zum Anschluss einzelner und in-Reihe geschalteter Felder

K-Config Installation und Konfiguration

USB-Anschluss - Für Firmware-Upgrades und Einstellung der K-NET ID-Nummer

Kompatibilität - Kann in jede kompatible Öffnung eingesetzt werden: Wandanschlüsse, TBUS usw.
Erhältlich mit weisser oder schwarzer Front

Color - Supplied with grey, black and white front plates



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATENPORTS: 2x K-NET mit Schraubklemmen, 1x USB für Programmierung

STEUERUNG: 2 Tasten

STROMVERSORGUNG: 5 VDC, 40 mA

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C

LAGERTEMPERATUR: -40 bis +70 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend

ZUBEHÖR: Schwarze und weiße Frontplatten

PRODUCT DIMENSION: 5.05cm x 3.40cm x 4.70cm (1.99" x 1.34" x 1.85") W, D, H

PRODUCT WEIGHT: 0.1kg (0.1lbs) approx

SHIPPING DIMENSION: 16.30cm x 12.50cm x 5.50cm (6.42" x 4.92" x 2.17") W, D, H

SHIPPING WEIGHT: 0.2kg (0.4lbs) approx



KRAMER

CONFIGURATIONS

RC-5B2

Wandeinbaufeld - Zusatzfeld mit zwei Tasten - schwarz oder weiß
