




## RC-712M

12-Tasten Ethernet und KNET™ Raumsteuerung für EU-Wanddosen



RC-712M ist eine Raumsteuerung für Multimedia-Räume mit 12 konfigurierbaren Tasten zum Einbau in Merten-Wanddosen. Über Ethernet oder KNET™ werden Audiokomponenten, Videokomponenten und andere Raumeinrichtungen wie Licht und Bildwände gesteuert, als Einzelgerät oder als Systemkomponente. Das Gerät ist kompatibel mit dem Merten System M.

### FEATURES

- Hinterleuchtete und etikettierbare Tasten. - 12 RGB-farbige hinterleuchtete Tasten mit Druckpunkt in 2 Gruppen.
- Abnehmbare Tastenkappen für eigene Etiketten.
- 1x K-NET™ Anschluss - Für Verbindung zur Master-Raumsteuerung und Zusatz-Tastaturen zur Fernbedienung.
- K-NET™ Einzeldrahtverbindung - Zur Tastatur-Anbindung mit Stromversorgung und Steuerkommunikation.
- 1x bidirektionaler RS-485 Steuerport. - Gerätesteuerung per RS-485 Protokoll.
- 2x bidirektionaler RS-232 Steuerport. - Bidirektionale Gerätesteuerung durch serielle Befehle.
- 2x IR-Emitter Steuerport. - Gerätesteuerung durch IR-Befehle.
- 1x Universal-Steuerport - Für die programm-konfigurierte Steuerung eines Gerätes als Digitaleingang, als Digitalausgang oder als analoge Schnittstelle für Sensoren, Türsperrern, Audio- oder Lichtpegel usw.
- 2x Relais Steuerport - Für die Steuerung von Geräten per Kontaktschließung wie Auf/Ab von Bildwänden, Vorhängen und Jalousien.
- IR-Sensor - Zum Erlernen der Befehle von IR-Fernbedienungen.
- Steuerprogramm - Programm-Konfiguration mit Kramer K-Config Software.
- Kompatibel mit Kramer Site-CTRL™ - Für Netzmanagement und Fernbedienung über Ethernet-Port.
- Tastensperre - Zur Vermeidung unbeabsichtigter Bedienung.
- Mini-USB Port - Zum Laden der Konfigurations-Dateien wird die K-NET™ ID-Nummer eingegeben und das Gerät während der Konfiguration mit Strom versorgt.
- Montage - In Standard 2 Gang UP-Wanddosen des Merten Systems M.
- Einfache Installation - Passt in Standard UP-Dosen für einfache kostengünstige Installation.

