

# RA 823 / aktive Richtantenne



Selektive, aktive Richtantenne 823 ~ 832 MHz;  
Bi-Quad mit 60 Grad Richtwirkung;  
Ausgestattet mit extrem selektiven SAW-Filtern  
zur Unterdrückung des LTE-Nachbarkanals;  
Netto-Verstärkung circa 17 dB  
9 ~ 15 VDC; 35 mA; Ausgang BNC 50 Ohm;  
Fernspeisung über das Antennenkabel vom Empfänger;  
Gehäuse Kunststoff weiß mit Montageflansch;  
Abmessungen: 200 x 200 x 60 mm

