



# KRAMER

## VM-50AN

1:5 Audio-Verteilverstärker (symm. und unsymm.)

---



VM-50AN ist ein kompakter Verteilverstärker für symmetrische und unsymmetrische Stereo-Audiosignale. Er nimmt ein symmetrisches oder unsymmetrisches Stereo-Eingangssignal entgegen und verteilt das Signal gleichzeitig an 10 Stereo-Ausgänge (5 symmetrische und 5 unsymmetrische)

## FEATURES

---

Wahl zwischen symmetrischem und unsymmetrischem Eingang

Rauschabstand - 84 dB (ungewichtet)

Pegel- (Verstärkungs-) Regler

Desktop-Größe - Kompakte Abmessungen, zwei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-1 in einem 19 Zoll Rack auf 1 HE nebeneinander montiert werden



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	1x Stereo symmetrisch +4 dBm/50 k $\Omega$ mit abnehmbarem Schraubklemmen-Anschluss; 1x Stereo unsymmetrisch 1 Vss/50 k $\Omega$ mit 3,5 mm Klinkenbuchse
AUSGÄNGE:	5x Stereo symmetrisch +4 dBm/50 $\Omega$ mit abnehmbarem Schraubklemm-Anschluss; 5x Stereo unsymmetrisch 1 Vss/470 $\Omega$ mit 3,5 mm Klinkenbuchse
MAX. AUSGANGSPEGEL:	>24 dBm
BANDBREITE (-3 dB):	40 kHz, voll beschaltet
RAUSCHABSTAND:	84 dB, ungewichtet
STEUERUNG:	Pegel: 0,4 bis 9,5 dB (für linken und rechten Kanal)
KOPPLUNG:	Eingang: AC; Ausgang: DC
AUDIO THD+RAUSCHEN:	0,002 % @1 kHz, symmetrischer Ausgang
AUDIO 2. HARMONISCHE:	0,022 % @1 kHz, symmetrischer Ausgang
STROMVERSORGUNG G:	12 VDC, 200 mA
ZUBEHÖR:	Netzteil

